

## 平台软件手机端说明

(android 版本)

本软件兼容 JSP2011 及 JSP2013 所有版本的平台软件，软件采用全中性界面，目前仅有简体中文，支持视频监控、云台镜头控制、预置位调用、矩阵切换控制、报警接收、抓图等功能。如需定制个性的风格，请与我公司商务联系。

	<p><b>登录管理平台服务器</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 输入管理服务器地址;</li><li>2) 输入用户名及密码;</li><li>3) 如果服务器位于外网上,请选择“广域网”;</li><li>4) 点击登录即可;</li></ol> <p>说明: 服务器地址自动记忆,供后面使用。 如果想记住密码,请勾选上“记住密码”。</p>
--	---



### 摄像机列表页面

- 1) 输入名称或地址可进行查找;
- 2) 点击分组展开摄像机表;
- 3) 点击摄像机即可监看;

说明:

- 组名[]内为该组下摄像机数;
-  表示摄像机在线;
-  表示摄像机掉线;
-  [ant] CH01 [ant] 表示 DVR、DVS 或 NVR 的名称; CH01 表示摄像机名称;
-  点击可以切换摄像机到屏幕上;
- 在顶部查找框里输入名称或 IP 地址就可以定位到摄像机;



### 图像监看页面

点击图像，即可显示上面的辅助工具栏；  
 图像左上角可设置为主/次码流；



### 云台速度值设置

滚动数字然后点击设置;



### 预置点控制

滚动数字，然后点击调用。



### 报警接收页面

显示产生的报警信息；  
红色表示最新未读的报警；

当报警产生时，手机会有提示音。同时报警图标上有红色字样，表示未读报警条数。

点击明细可以调出当前摄像机的实时图像。

	<p><b>矩阵切换页面</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 展开屏幕将显示队列表;</li> <li>2) 点击队列即可切换队列 (注: 队列必须先在矩阵上设置好)</li> </ol>
	<p><b>摄像机切换页面</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 点击摄像机后面的屏幕图标, 弹出屏幕选择页面;</li> <li>2) 点击屏幕即可将该摄像机切换到屏幕上;</li> <li>3) 点手机返回键回到列表页面;</li> </ol>

	<p><b>软件设置页面</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 实时预览效果;</li><li>2) 清除服务器地址信息;</li><li>3) 关于;</li></ol>
	<p><b>实时预览效果页面</b></p> <p>可根据实际情况把图像设置为清晰、均衡、流畅;</p>

	<p><b>清除服务器地址信息页面</b> 可清除在平台上登录过的服务器地址和用户名密码；</p>
	<p><b>软件关于页面</b> 显示版本信息及软件更新；</p> <p>功能介绍：操作介绍； 软件更新：可以自动升级 APP</p>